

# Universal Dimmer - 250W - Auto Phasenanschnitt / Phasenabschnittsteuerung - 2-Draht-Systeme

<https://www.bauportal24h.de/p/545368/universal-dimmer-250w-auto-phasenanschnitt-phasenabschnittsteuerung-2-draht-systeme?c=7204>



42,95 € \*

Inhalt: 1 Stück

\*inkl. MwSt.

## Produkt-Highlights:

- automatische Erkennung der Lastart
- automatischer Wechsel auf Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittssteuerung
- Überhitzungs- und Überlastungsgeschützt

## Produktinformationen:

Mit dem Hochleistungs-Universaldimmer können Sie die Helligkeit Ihrer Leuchten mühelos anpassen und das perfekte Licht für jede Gelegenheit schaffen.

Der Dimmer erkennt die Art der Last und schaltet automatisch in den Vor- oder Nachlaufmodus. Sie können dies aber auch selbst mit dem Schalter manuell wählen. Darüber hinaus ist die Mindesthelligkeit einstellbar.

Außerdem ist der Dimmer gegen Überhitzung und Überlastung geschützt und für die Installation ist kein Nullleiter (Verdrahtung) erforderlich. Die Einbautiefe des Dimmers beträgt 24 mm.

Der Dimmer wird mit Klemmen und verschiedenen Knopfadaptern geliefert, so dass der Dimmer mit den meisten Abdeckungen und Knöpfen kompatibel ist.

Artikelnummer: SHA0190014

## Technische Daten:

Nominaler Strom: 1080 — 1080 mA  
Eingangsfrequenz: 50/60  
Nennspannung: 220 — 240 V  
Last Art: Capacitive  
Schutzklasse: II  
Dimm Art: Phasenanschnitt dimmbar|Phasenabschnitt dimmbar  
Spannungstyp: AC  
Herkunftsland: CN  
Eprel ID: n/a  
IP Schutzartgrad: IP20  
Max. LED-Last (@PF 0.5): 75 W  
Max. LED-Last (@PF 0.9): 225 W  
Max. Last INC/HAL (W): 250 W  
Max. Last LED (VA): 250 VA  
Betriebstemperatur: -10 — 40 °C  
Marke: LED'S LIGHT  
Konformitätszertifikate: CE  
Benutzertyp: Verbraucher  
Kompatibel mit: 2-Draht-Systeme  
Neutralleiter erforderlich: Nein  
Lichtquelle ja/nein: Nein

Stand: 14.05.2024 - 11:15:56 Uhr

**Dieses Datenblatt stellt kein Angebot dar!**